

SENSOR DE MOVIMIENTO – 3 NIVELES




FUNCIONES Y CARACTERISTICAS


1. Control de 3 Niveles (Función de Corredor): El sensor de movimiento logra un control de 3 niveles, para algunas áreas que requieren un aviso de cambio de luz antes de apagarlo.
2. Conveniente para construir en:
Oficina / Iluminación comercial/Aula/Almacén/Usos para nuevos diseños e instalaciones de luminarias



Con suficiente luz natural, la luz no enciende cuando presencia es detectada.



Con luz natural insuficiente, el sensor enciende la luz automáticamente cuando la presencia es detectada



Después del tiempo de espera, la luz se atenúa nivel de espera si el entorno la luz natural está debajo del umbral de luz del día.



La luz se apaga automáticamente después del período de espera transcurre

Especificaciones

Modelo	HC403VRC-KD HC404VRC-KD
Clasificación de carga	1-10V
Tensión Red VAC	400VA - 120VAC 800VA -230VAC 1000VA- 277VAC
Frecuencia HZ	50 / 60
Angulo de detección	30 ~ 150°
Rango de detección	Max (Ø x H) 10 X 15mt
Temperatura Funcionamiento	-20°C ~ + 60°C
Frecuencia Operación	5.8GHz +/- 75MHz
IP	IP20

Dimensiones

