

## SENSOR DE MOVIMIENTO LED – HIGH BAY



CE  RED  SAA CB IP20

### Funciones y Características

1. Photocell Inteligente (Detección de luz natural antes de la detección de movimiento): El photocell incorporado también apagará automáticamente la luz cuando la luz natural del ambiente exceda el nivel de lux programado para más de 5 min, independientemente si se detecta movimiento o no.
2. Control de 3 Niveles (Función de Corredor): El sensor de movimiento logra un control de 3 niveles, para algunas áreas que requieren un aviso de cambio de luz antes de apagarlo



**Con suficiente luz natural la luz no se enciende cuando se ha detectado la presencia.**



**Con luz natural insuficiente, el sensor enciende la Luz automáticamente cuando se detecta la presencia.**



**El sensor apaga la lámpara, si la luz natural es suficiente, incluso con presencia.**

## Especificaciones

<b>Modelo</b>	HMW31
<b>Tensión Red VAC</b>	220 ~ 277V
<b>Frecuencia HZ</b>	50 / 60
<b>Angulo de detección</b>	360°
<b>Rango de detección</b>	Max (Ø x H) 10X 15 mt
<b>Temperatura Funcionamiento</b>	-20°C - + 70C
<b>Frecuencia Operación</b>	5.8GHz +/-75MHz
<b>IP</b>	IP65

## Dimensiones

