

## SENSOR LED DIMABLE 220 – 240VAC




CE emc RED SAA CB IP20

### FUNCIONES Y CARACTERISTICAS


1. El detector de movimiento puede encender la luz según el movimiento.
2. Con este detector incorporado, la luz se enciende automáticamente cuando es necesaria y se atenúa al nivel predeterminado antes de que esté totalmente apagado




La luz se mantiene apagada durante el día incluso cuando se detecta movimiento (El nivel de lux ambiental está por encima del ajuste preestablecido umbral de luz del día).



Con movimiento y nivel de lux ambiental insuficiente, la luz es desencadenada por el detector.



Si no hay más movimiento, la luz se atenúa al nivel de espera después de un tiempo de espera.



La luz se apaga automáticamente después de un tiempo de espera.

## Especificaciones

<b>Modelo</b>	UC19
<b>Clasificación de carga</b>	Max.800W
<b>Tensión Red VAC</b>	220 ~ 240 VAC
<b>Frecuencia HZ</b>	50 / 60
<b>Angulo de detección</b>	30 ~ 150°
<b>Rango de detección</b>	Max (Ø x H) 12 X 6mt
<b>Temperatura Funcionamiento</b>	-35°C ~ + 70°C
<b>Frecuencia Operación</b>	5.8GHz +/- 75MHz
<b>IP</b>	IP20

## Dimensiones

